

# LED-Panel Sirius III WIFI RGBW, 36W, 2640 lm, IP21

Artikkel: 9970023

**MALMBERGS**



## Produktinformasjon

Wi-Fi LED-panel kobles til WiFi-nettverket i hjemmet ditt ved hjelp av en app som du installerer på din smarttelefon. (Søk "MALMBERGS" i Google Play eller App Store). Med appen eller med stemmestyring kan du enkelt slå på og av, velge mellom ulike farger og dimme for den rette stemningen. Still inn tidspunktet du vil at belysningen skal slås på eller av. Støtte for stemmestyring med Google Home og Amazon Alexa.

### Montering

For innfelling i undertak med synlig T-profil, alternativt innfelt med medfølgende klips. Utenpåliggende montering ved hjelp av ramme. 310x310 mm modul (99 700 21). 600x600 mm modul (99 700 22). 1200x300 mm modul (99 700 23). Ramme for utenpåliggende montering og frontplate til 600x600 mm modul kan kjøpes som separat tilbehør. Må ikke dekkes til med isolering.

### Tilkobling

Leveres montert med 2 m kabel (H05VV-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>) og støpsel (Euro) samt LED-driver.

### Utførelse

Hvit stamme av stål og ramme av aluminium. Opal skjerm av akryl. Dobbeltisolert.

# LED-Panel Sirius III WIFI RGBW, 36W, 2640 lm, IP21

Artikkel: 9970023

**MALMBERGS**

## Spesifikasjoner

Dimbar	Ja
Effekt	36W
Farge	Hvit
Fargetemperatur	RGBW
Innbyggingdybde	29 mm
Lysfluks	2640 lm
Lysstyrke	895 cd
Mål (LxBxH)	1195x295x12 mm
Sendeeffekt	<20dBm
Sendings frekvens	2,4GHz – 2,4835GHz
Sprednings vinkel	110°
Vekt	3,1 kg