

JOLLY MD

E-NUMMER: 7452666



Allt-i-ett-konverter som kan ljusregleras med vanlig dimmer på 230V-sidan, alternativt med inbyggd PWM-dimmer via återfjädrande tryckknapp. Klarar med en enkel inställning av att driva och ljusreglera de flesta typer av LED-ljuskällor, konstantspänning DC (12, 24 och 28V) och konstantström DC (350, 500, 550, 700 och 750 mA). 1-10st enheter länkas och styrs tillsammans. Jolly MD har minnesfunktion och tändar upp efter senast inställda värde efter spänningsbortfall. Levereras med synkkabel 15cm.

Variantnamn	Jolly MD
Färg	Vit
IP-klass	20
Längd (mm)	166
Bredd (mm)	47
Höjd (mm)	35
Min. Håltagning (Ømm)	55
Anslutning (typ)	Snabbplint
Dimbar	Ja
Montage	Infällt/utanpåliggande
Skyddsklass	II
F-märkt	Ja
Material	Plast
Vikt (kg)	0,19

