


LED-driver 10 W

LED-10
E 79 848 10



LED-driver 10 W med inbyggd dimmerfunktion för en eller flera LED-armaturer (150–700 mA) eller LED-strips (12/24 V) för upp till 10 W. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.

- Dimbar 1–100 %.
- Två ingångar för styrning med exempelvis återfjädrande tryckknapp eller rörelsevakt.
- Tidsfunktioner såsom astro- och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skens med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).


Last (CC)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Last (CV)

12 V (DC)	0–8 W
24 V (DC)	0–10 W

Använd endast för LED-laster (DC).



NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz, max 0,15 A

STANDBYEFFEKT

0,3 W

DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-20 till +35 °C

DIMENSIONER

46x46x18 mm

KABELAREA

Anslutningar: 0,5–4,0 mm²

SKYDD

Övertemperatur mjukvara
Kortslutningsskydd

EFFEKTFAKTOR (PF)

0,6

UOUT

3-28 VDC

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

